

Die kostengünstigen **Easywave Türkontakte** dienen der einfachen Überwachung des Öffnens oder Schließens von Türen oder bei Bedarf auch Fenstern.

Beim Öffnen des Kontaktes wird ein Signal an den Rufempfänger gesendet, der wahlweise direkt an die Rufanlage-, an einen Steckdosen-Rufempfänger oder an den Easywave Pager meldet, sodass rasch reagiert werden kann.

Über den Easywave Rufempfänger wird der Batteriezustand überwacht und ein erforderlicher Batteriewechsel angezeigt, sowie alle zwei Stunden alarmiert. Erfahrungsgemäß hält die Batterie auch bei zahlreichem Öffnen der Türe bis zu 4 Jahre.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	CR2032 Knopfzelle, 3V
Funktionsweise:	EIN / AUS
Betätigungskontrolle:	LED-Anzeige grün/rot
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessungen:	Sendemodul: 65x12x28 mm Magnetwinkel: 18x18x13 mm
Farbe:	weiß (02K) oder braun (41K)



Alle Vorteile im Überblick

- Funkausführung, keine Verkabelung erforderlich
- auf Wunsch mit Anschluss an die Rufanlage
- einfachste Handhabung und Bedienung
- robust, langlebig und wartungsfrei

Lieferumfang

Türkontakt mit Magnetwinkel
Batterie CR2032
Befestigungs-Set
Bedienungsanleitung

Neu:
jetzt nach
Medizinprodukte-
Richtlinien 60601-1-2
geprüft



Mögliche Rufempfänger

RCL07 Rufanlagen-Empfänger für alle Marken und Typen
RCP25 Steckdosen-Rufmelder mit Quittierfunktion
RRP01 Easywave Pager mit Individual-Programmierung

