

Beschreibung

Easywave Wandtaster verfügen über ein großes Bedienfeld, das besonders für **motorisch eingeschränkte Menschen** gut nutzbar ist, da bereits eine leichte Berührung genügt, um einen Notruf auszulösen.

Easywave Quittiertaster können zur Rufquittierung vor Ort genutzt werden und sind für beide Easywave Wandtaster zur Rufquittierung geeignet.

Easywave Wandtaster werden in Räumen, welche über keinen eigenen Rufauslöser an die Rufanlage verfügen, eingesetzt, z.B. in allgemein zugänglichen Toiletten. Sie können auch einzeln mit Ruf an einen Steckdosen-Funkgong oder Easywave Pager genutzt werden.

Ein besonderer Vorteil dieser Wandtaster ist auch die einfache, rasche Montage: aufkleben oder anschrauben – fertig.

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Betriebsfrequenz: | 868,30 MHz |
| Reichweite: | ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung: | CR2032 Knopfzellen, 3 V |
| Bedienung: | Sender sendet sofort, RTS05: max. 1 Sekunden RTS08: max. 36 Sekunden |
| Energieeffizienz: | 0,3 W im Standby-Modus |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +50°C |
| Abmessungen: | 80x80x10 mm (BxHxT) |
| Gewicht: | RTS05: 40 g – inklusive Batterie RTS08: 47 g – inklusive Batterie |

Lieferumfang

RTS03 oder RTS08 Tastsender
CR2032 Knopfzelle
Bedienungsanleitung

Mögliche Rufempfänger

RCL07 Rufanlagen Rufempfänger für alle Marken + Typen
RCP25 Steckdosen-Funkgong mit Quittierfunktion
RRP01 Easywave Pager mit Individual-Programmierung



RTS08-A03
Ruftaster, Standard



RTS05
Ruftaster für motorisch eingeschränkte Personen



RTS08-A02
Quittierungstaster

