

Beschreibung

Der **RXP03 Steckdosen-Repeater** empfängt alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und gibt sie weiter.

So lässt sich die maximale **Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln**.

Das Gerät ist bestens überall dort geeignet, wo keine Rufanlage verfügbar ist sowie für die Pflege zuhause und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert.

Das Gerät arbeitet „Plug & Play“ – einfach anstecken – fertig!
Alternativ können auch nur gewünschte Signale verstärkt werden, indem die entsprechenden Sender eingelernt werden.



Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Codierung:	nicht erforderlich; <u>optional</u> können bis zu 16 Easywave-Sender eingelernt werden
Sendeverzögerung:	300 ms
Reichweite:	ca. 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Netzausgang:	Schukostecker (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung:	10 A, 230 V AC
Leistungsaufnahme:	0,3 W im Standby-Modus
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Abmessungen:	50 x 120 x 75 mm (BxHxT)

Lieferumfang

RXP03 Steckdosen-Repeater
Bedienungsanleitung



Kompatible Geräte

- TG106 Telemat + CareMat Sturzmatten
 - TG167 Teleguard Bettfluchtbügel
 - TG-BAM + TG-CAM Alertamat Aufstehfrüherkennung
 - Daza 7109 Optiscan Bewegungsmelder
 - Daza 7190 Bedscan Universal Aufstehfrüherkennung
 - RT26 + RT27 Easywave Armband-/Halsband-Sender
 - AAL101E Easywave Notrufkissen
 - AAL108E Easywave Großruftaster
 - RTS16 Easywave Türkontakte
 - Daza 9020 Optiseat Sitzkissen
- Signalverstärkung zu allen Easywave Rufempfänger: RCL07, RCP25 + RRP01

