

Beschreibung

Der kaskadierbare **RXP05 Steckdosen-Repeater** empfängt alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und gibt sie weiter.

So lässt sich die maximale **Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln**.

Das Gerät ist bestens überall dort geeignet, wo keine Rufanlage verfügbar ist sowie für die Pflege zuhause und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert.

Signalverstärkung zu allen Easywave Rufempfänger: RCP24, RCP25 + RRP01

Das Gerät arbeitet „Plug & Play“ – einfach anstecken – fertig!

Alternativ können auch nur gewünschte Signale verstärkt werden, indem die entsprechenden Sender eingelernt werden.

Die Kaskadierfunktion des Repeaters verhindert dabei Störungen. Der Netzausgang bleibt voll nutzbar.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Codierung:	Easywave Funk, es können bis zu 32 Easywave-Sender eingelernt werden
Sendeverzögerung:	270 ms
Reichweite:	ca. 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Netzausgang:	Schutzkontaktstecker (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung:	Netzausgang (nicht schaltbar) 16 A, 230 V AC
Leistungsaufnahme:	0,5 W im Standby-Modus
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Abmessungen:	71,4 x 71,4 x 75,5 mm (BxHxT)

Lieferumfang

RXP05 Steckdosen-Repeater
Bedienungsanleitung

Kompatible Geräte

- TG106 Telemat + CareMat Sturzmatten
- TG167 Teleguard Bettfluchtbügel
- TG-BAM + TG-CAM Alertamat Aufstehfrüherkennung
- Daza 7109 Optiscan Bewegungsmelder
- Daza 7190 Bedscan Universal Aufstehfrüherkennung
- Daza 1189 Türkontakt mit Easywave Sender
- RT26 + RT27 Easywave Armband-/Halsband-Sender
- AAL101E Easywave Notrufkissen
- AAL108E Easywave Großruftaster
- RTS16 Easywave Türkontakte
- Daza 9020 Optiseat Sitzkissen

