

Steckdosen-Rufempfänger werden in Bereichen eingesetzt, in welchen keine Rufanlage vorhanden ist.

Beschreibung

Der **RCP25 Steckdosen-Rufmelder** ist das Nachfolge-Modell zum RCP09 und somit ein akustischer Alarmgeber für den Rufempfang von bis zu 32 Easywave-Sendern.

Wahlweise stehen 12 Melodien zur Verfügung. Die Rufmeldung wiederholt sich zyklisch solange, bis mittels **Quittierung** der Ruf am Gerät bestätigt wird.

Das Gerät ist bestens geeignet für Pflegeeinrichtungen, die über keine Rufanlage verfügen sowie in der Pflege zuhause.



Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Rufauslösung:	für bis zu 32 Easywave-Sender
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Netzausgang:	Schukostecker (D/A/NL/S/N)
Energieeffizienz:	0,2 W im Standby-Modus
Lautstärke:	im Abstand von 30 cm: 80 dB (leise), 85 dB (mittel), 90 dB (laut) einstellbar
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Abmessungen:	71,4 x 71,4 x 75,5 mm (BxHxT)

Lieferumfang

RCP25 Steckdosen-Rufmelder
Bedienungsanleitung

Kompatible Geräte

- Telemat + CareMat Sensormatten
- Teleguard Bettfluchtbügel
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Daza Bedscan Universal Aufstehalarm
- TG-BAM + TG-CAM Aufsteherkennung
- Easywave Armband- + Halsband-Sender
- Easywave Notrufkissen
- Easywave Notruf-Drucktaster
- Daza sensitiver Universal Notruftaster
- Easywave Türkontakte
- Daza Optiseat Sitzkissen
- Easywave Atemsensor

